

Unterschiede zwischen den DENON-Receivern AVR-4308 und AVR-4310



AVR-4310



AVR-4308

▼ Leistungsverstärker

- Endstufe
zuweisbare Endstufen
- Center
 - Surround L/R
 - Surround Back L/R
- Endstufenterminals
- fixiert
 - zuweisbar: AMP. ASSIGN-1
 - zuweisbar: AMP. ASSIGN-2

- 7-Kanal-Endstufe
- (2 separate Terminals)
 -
 -
 -
- 9
- 7 (Front, Center, Surround, Surr. B)
Surr. Back, Bi-Amping, Zone2, Zone3,
Z2/Z3 Mono, 2-Kanal, Fr. Height, Fr. Wide
-

- 7-Kanal-Endstufe
- (4 separate AMP ASSIGN Terminals)
 -
 - (konfigurierbar)
 - (konfigurierbar)
 - 11
 - 7 (Front, Center, Surround, Surr. Back)
Surr. B, Bi-Wiring, Zone3, Zone3 Mono,
separates Stereo-System (Bi-Amping)
Bi-Wiring, Bi-Amping, Zone2, Zone2 Mono
Zone3, Z2/Z3 Mono,
separates Stereo-System (Bi-Amping)
 - (mit Kupferauflage, kein störender Lüfter)

aufwändiger Aluminium-
Profilkühlkörper

•(klangoptimiert, kein störender Lüfter)

▼ Video Processing

De-Interlacer

AVR-4310
Anchor Bay ABT2010

AVR-4308A
Faroudja FLI-2310

▼ Anschlüsse

Digital-Eingänge optisch / koaxial
(frei zuweisbar)

AVR-4310

3 (inkl. 1xFront) / 3
alle Eingänge lassen sich in der
Eingangsempfindlichkeit um $\pm 12\text{dB}$ regeln
1 / -

AVR-4308A

4 (inkl. 1xFront) / 3
alle Eingänge lassen sich in der
Eingangsempfindlichkeit um $\pm 12\text{dB}$ regeln
2 / -

Digital-Ausgänge optisch / koaxial

▼ Multi-Room/Home Automation

- unterstützt zusätzliche Zone
- Kontrolle
 - Audio / Video
- Surround-Endstufe für Multi-Room nutzbar
- Surround-Back-Endstufe für Multi-Room nutzbar
- Separate AMP ASSIGN-
Lautsprecher-Anschlüsse für
parallelen Anschluss von
Surround-System und MultiRoom-
LS
- Audio-Ausgang Zone 2
- Audio-Ausgang Zone 3
- Audio-Ausgang Zone 4

AVR-4310

•(Main, Zone2, Zone3)
Quelle / Lautstärke
•/ •(Zone 2)

-

•(konfigurierbar)

•(2 Terminals konfigurierbar für Zone2, Zone3,
Zone2/Zone3 Mono)

•(regelbar/fix)

•(regelbar/fix)

-

AVR-4308A

•(Main, Zone2, Zone3)
Quelle / Lautstärke
•/ •(Zone 2)

•(konfigurierbar)

•(konfigurierbar)

•(4 Terminals konfigurierbar für Zone2, Zone3,
inkl. Mono-Konfigurationen)

•(regelbar/fix)

•(regelbar/fix)

•(digital, OPT 3 OUT)

▼ Erweiterte Multi-Room- Funktionalität

- Digitale Audio-Quellen für
- Zone 2
 - Zone 3
 - Zone 4
- Digital-Ausgang für Zone4
- digitale Quellen
 - analoge Quellen

AVR-4310

•(optisch/koaxial/USB/Ethernet: nur PCM)

•(optisch/koaxial/USB/Ethernet: nur PCM)

-

AVR-4308A

•(optisch/koaxial/USB/Ethernet: nur PCM)

•(optisch/koaxial/USB/Ethernet: nur PCM)

•(optisch/koaxial: Bitstream, PCM)

-

•(Bitstream, PCM)

-

▼ DAB-Tuner

- Band III / L-Band
- Senderspeicher
- Antenne

AVR-4310

-
-
-

AVR-4308A

•/ •

56

DAB-Stabantenne (im Lieferumfang)

▼ WLAN

nein

ja

▼ Allgemeines

- Abmessungen (BxHxT mm)
- Gewicht

AVR-4310

434x171x414

15.8 kg

AVR-4308A

434x195x455

18.9 kg