

marantz®



NR1200 KOMPAKTER STEREO-NETZWERK-RECEIVER



Gönnen Sie sich die hochauflösende akustische Perfektion des Marantz NR1200 Stereo-Netzwerk-Receivers, der High-Fidelity aus einem ultra-kompakten Gerät zaubert. Der vollständig diskret aufgebaute Verstärker mit seinem reinen integrierten Verstärkerlayout bietet den unvergleichlichen Klang, für den Marantz so bekannt ist. Der NR1200 ist das perfekte Gerät für anspruchsvolle Musikliebhaber, die sowohl hervorragende Musikwiedergabequalität als auch die modernen Streamingmöglichkeiten und digitale Konnektivität wünschen. Streamen Sie Musik von Ihren bevorzugten Diensten via Bluetooth, Apple AirPlay 2 oder über die integrierte HEOS Funktion. Hören Sie UKW/DAB+ und Internetradio, ein breites Spektrum an Musikdiensten oder schließen Sie einen Plattenspieler an den hochwertigen Phono-Eingang an. Der NR1200 verfügt über fünf HDMI-Eingänge und einen HDMI-Ausgang mit den aktuellen Spezifikationen. Mehr als genug, um Ihr TV-Gerät über HDMI ARC und digitale Quellen, wie Set-Top-Boxen, Blu-ray-Player oder Spielkonsolen, anzuschließen. All das ist in einem eleganten und kompakten Gehäuse.

Highlights

- Flaches Gehäuse - nur halb so hoch, wie das eines herkömmlichen AV-Receivers
- Diskrete Zwei-Kanal-Endstufe mit getrennten Schaltkreisen für den linken und rechten Kanal und einem Netztransformator, bis zu 135 Watt pro Kanal
- AirPlay 2, Bluetooth, Internetradio, Spotify Free und Premium, Netzwerk Audio Streaming
- Hochwertiger Phono-Eingang integriert
- HEOS Built-In Technologie
- 5 HDMI Eingänge mit voller HDCP 2.3 Unterstützung und ein HDMI Ausgang mit ARC
- Verbinden Sie Ihre Bluetooth Kopfhörer
- Lautsprecher A/B, individuelle Klangregelung

Ihre Vorteile

- Bietet herausragende Performance und die bewährte Marantz Audioqualität
- Erstklassiges HiFi mit ausreichend Leistung, um Ihr Wohnzimmer mit der breiten Klangbühne von Marantz zu füllen
- Zugriff auf nahezu unbegrenzte Online-Musikquellen
- Verbinden Sie Ihren Plattenspieler und hören Sie Ihre Lieblings-Schallplatten
- Kabelloses Multiroom-Audio, Sprachsteuerung und digitales Musik-Streaming
- Vielseitige HDMI Verbindungsmöglichkeiten mit Unterstützung für eine Ein-Kabel-Verbindung mit Ihrem TV
- Hören Sie Musik oder den TV-Ton über Ihre kabellosen Kopfhörer, entweder simultan zu den Lautsprechern oder einzeln
- Leistungsstarke, hochauflösende Audio-Wiedergabe



because music matters

NR1200

KOMPAKTER STEREO-NETZWERK-RECEIVER



NETZWERK

HEOS Multiroom und Streaming / Netzwerk-Audio-Streaming	• / •
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
DSD Audio Streaming	bis zu DSD5.6
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay2 Audio Streaming	•
Internetradio (Tune In)	•
Spotify Connect / Deezer / TIDAL / Napster / Amazon Music	• / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote-App (iOS/Android)	Marantz AVR Remote
Ethernet / WLAN	• / • (dual antenna/ dual band)
Bluetooth	•

HDMI

4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.3	• / •
Audio Return Channel	•
GUI mit HDMI-Bildüberlagerung	•
HDR / HLG / Dolby Vision	• (HDR10) / • / -
3D Signal Durchleitung	•
HDMI Durchleitung im Standby	•

MULTIROOM / CI

HEOS Multiroom integriert	•
HEOS Link Kompatibilität IR/ IP	• / •
IP Steuerung / RS232 Steuerung / App Steuerung	• / - / •

INPUTS/OUTPUTS

VIDEO

HDMI In / Out	5 / 1
---------------	-------

AUDIO

Analog In / Out	3 / -
Tuner: DAB+ / UKW (RDS)	• / •
MM Phono-Eingang	•
Digital In: optisch/koaxial	1 / 1
USB Audio	•
Preout	• (2-Kanal) + 2-Kanal Zone
Subwoofer Ausgang	2

WEITERE

Lautsprecher-Terminals: vergoldet/Schraubklemmen	- / •
Lautsprecher A / B	•

ANDERES

Setup Assistent	•
Smart Select	•
Firmware Update über Netzwerk / USB	• / •
Variable Übernahmefrequenz	•
Optimierte Bass-Umleitung	•
ECO Modus	•
Automatische Abschaltung	•
Sleep Timer	•

SPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Endstufen	2
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse	4
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle)	75 W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal)	135 W

ALLGEMEIN

Systemfernbedienung	RC041SR
Leistungsaufnahme in Watt	180
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5)
Verfügbare Farben: Schwarz/Silber-Gold	• / •
Abmessungen (B x T x H) in mm	440 x 367 x 105
Abmessungen (B x T x H) in mm (mit Verpackung)	520 x 491 x 184
Gewicht in Kg	7,9
Gewicht in Kg (mit Verpackung)	9,9

EAN

EU	NR1200/N1B	4951035069899	Schwarz
	NR1200/N1SG	4951035069905	Silber-Gold