

## Stereo Box S2

### High End Vollverstärker

- High End Vollverstärker mit 3 Line-Eingängen
- 2 x 37 Watt @ 4 Ohm
- Vergoldete RCA Anschlüsse
- Isolierte Lautsprecher-Anschlüsse
- IR-Fernbedienung Eingangswahl und Lautstärke
- Record-Output Fixer Aufnahme-Ausgang auch geeignet zur Kombination mit anderen Geräten, wie Head Box
- Aluminium/Metall Gehäuse
- Erhältlich in silber oder schwarz

#### Technische Daten

<b>Ausgangsleistung</b>	2 x 25W / 37W an 8 / 4 Ohm (beide Kanäle)
<b>Frequenzgang</b>	20Hz - 20kHz (+ 0dB, - 0,5dB)
<b>Kanaltrennung</b>	> 40dB bei 20kHz
<b>Geräuschspannungsabstand</b>	76dB (IEC -A)
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,05% bei 10W
<b>Hochpegelgänge</b>	2 Paar RCA, 1 x 3,5mm Klinke
<b>Eingangs Impedanz</b>	20kOhm
<b>Variable Out</b>	3,5mm Klinke
<b>Steckernetzteil</b>	20V/3A DC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Maße B x H x T</b>	103 x 37 x 125mm
<b>Gewicht</b>	720g ohne Netzteil



UVP  
**259,00 €**

### Stereo Box S2 - kleinster audiophiler Vollverstärker!

Mit drei Hochpegel Eingängen bietet Stereo Box S2 die benötigte Vielseitigkeit um sich an genügend Quellen im Audio-System zu binden. Der weltweit kleinste audiophile Vollverstärker bietet genug Kraft um sogar anspruchsvolle Lautsprecher mit genug Leistung zu versorgen. Über den 3.5mm variablen Ausgang kann ein weiterer Verstärker, wie eine Amp Box S2, oder ein Paar Aktiv-Lautsprecher angeschlossen werden. Mit seinem kleinen Formfaktor passt Stereo Box S2 in jedes Umfeld und das stylische Gehäuse in silber oder schwarz fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Das solide Gehäuse sieht nicht nur hervorragend aus, sondern schützt auch effektiv vor Vibrationen und ungewollten Interferenzen. Für überlegenen Komfort ist Stereo Box S2 voll fernsteuerbar, springen Sie zwischen den Eingängen oder regulieren Sie die Lautstärke, alles mit nur einem Knopfdruck!

