

Stereo Box S Phono

Stereo Vollverstärker mit Phono-Eingang

- 2x 37 Watts @ 4 Ohm
- 2 Ohm-stabil
- Rauscharme rein analoge Schaltung
- Doppel-Mono-Prinzip
- 3 Stereo Line & 1 Phonoingang (RCA)
- MM-tauglich
- Fixer & variable Hochpegelausgänge
- Motorbetriebenes Potentiometer
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Front in schwarz oder silbern erhältlich

Technische Daten

Verstärkerleistung	2x 25W / 37W an 8 / 4 Ohm
Frequenzbereich	20Hz - 20kHz (+0dB, -1,5dB)
Stereo Eingänge	3 Paar RCA/Cinch Hochpegel 1 Paar Phono MM Eingang (RCA)
Rauschabstand	> -100dBa
RIAA-Abweichung	20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)
Stereo Ausgänge	Stereo RCA (variabel) 3,5mm Klinke (fix)
Lautsprechanschluss	4mm Ø Bananenbuchse, Spades oder offene Kabelenden
Netzteil	20V/3A DC; 100 - 240V, 50/60Hz
Standby Leistungsaufnahme	< 1 Watt
Abmessungen B x H x T	206 x 37 x 150 (153mm with sockets)
Gewicht	1120 g ohne Netzteil



UVP
359,00 €

Stereo Box S: Stylisher Vollverstärker mit Phono & Line-Eingängen

Dieser kleine Vollverstärker ist getreu unserem Prinzip von „Weniger ist mehr“ konstruiert. Deshalb kommt ein rein analoges Schaltungskonzept und hochwertige MM-Phonovorstufe zum Einsatz. Wenn zusätzliche Anschlüsse für digitale Quellgeräte benötigt werden, kann problemlos eine DAC Box-Komponente hinzugefügt werden. In Kombination ergibt sich die Synthese aus beiden Welten auf höchstem Niveau.

3 Stereo-Hochpegelgänge (RCA) und der integrierte Phonoingang ermöglichen diesem stylishen Vollverstärker eine lebensechte Wiedergabe. Stereo Box S Phono bietet erstaunlich viel Leistung und geringes Rauschen zu einem überraschend niedrigen Preis. Die mitgelieferte IR-Fernbedienung macht die Steuerung kinderleicht. Das massive Metallgehäuse ist nicht nur elegant sondern schützt wirksam vor Einstreuungen. Stereo Box S Phono ist mit schwarzer oder Silberfront erhältlich.

