

PM6005

STEREO-VOLLVERSTÄRKER



green standby
eco friendly

45w X 2ch

TOROIDAL
TRANSFORMER

DAC
MODE

SYMMETRIC
LAYOUT

CURRENT
FEEDBACK

CUSTOMISED
COMPONENTS

Shottky
Diodes

MM
Phono

PURE
DIRECT

Der PM6005 ist mehr als nur ein verbesserter Nachfolger seines vielfach ausgezeichneten Vorgängers. Viel mehr. Denn nun können Sie diesen großartigen Vollverstärker direkt an eine Reihe von digitalen Quellen anschließen und seinen sensationellen DAC (CS4398) mit 24bit / 192kHz nutzen, um so einen unglaublich hohen Audiogenuss mit den neuen Medien zu erhalten.

Selbstverständlich haben wir die Vor- und Endverstärkungssektion erhalten, die ausschließlich aus diskreten Komponenten besteht – nicht ein einziger IC in der Nähe des Signalweges. Wir tun dies, da speziell ausgewählte Komponenten die ICs nicht nur im Hinblick auf Qualität übertreffen, sondern es ebenfalls ermöglichen den Klang in viel mehr Details darzustellen, was in Klarheit und Transparenz resultiert.

Und natürlich sind alle Original-Eigenschaften – wie fünf Audioeingänge inkl. Phono, zwei Paar vergoldete Lautsprecher Anschlüsse mit Bi-Wiring-Möglichkeit und einer Fernbedienung – nach wie vor vorhanden.

Technische Daten

- 2x 45 Watt an 8 Ohm / 2x 60 Watt an 4 Ohm
- Verstärker mit diskreter Stromgegenkopplung
- Digitale Eingänge Optisch/Koaxial
- Geschirmter Digital-Analog-Wandler (CS4398)
- Abgeschirmter Ringkerntransformator
- Hochwertige Komponenten
- Phono MM-Eingang
- Klangregler, Source Direct
- Lautsprecher A/B
- Vergoldete Lautsprecheranschlüsse
- Vergoldete RCA Eingänge
- Systemfernbedienung

EAN

EU	PM6005/N1B	4951035051146	Black
	PM6005/N1SG	4951035051139	Silver-Gold

PM6005
STEREO-VOLLVERSTÄRKER



AUSSTATTUNG	PM6005
Kanäle	2
Stromgegenkopplungs-Technologie	•
Phono EQ: Standard	•
Digital in: optical / coaxial	• / •
DAC, Digital-Analog-Wandler Typ	CS4398
HDAM Version	SA3, SA2
Ringkerntransformator	•
Hochwertige Komponenten	•
Ausgesuchte Bauteile	•
Stabiles Aluminium-Gehäuse	•
Balance / Bass / Treble / Loudness	• / • / • / •
WEITERE	
Lineares Netzteil	•
Shotky Dioden	•
Solide Gehäuseabdeckung	•
Source Direct	•
Standby Mode	•
EIN-/AUSGÄNGE	
Audio Eingänge	5
Digital in: optical / coaxial	• / •
Phono Input: MM	•
Audio Outputs	1
Vergoldete Chinchanschlüsse	•
Speaker A / B	•
Speaker Terminals:	Metal (Gold) Screw
D-Bus	•
Kopfhörer-Verstärker	•
Regelbarer Kopfhörer-Anschluss	•

SPEZIFIKATIONEN	
Power Output (8 / 4 Ohm RMS)	45 W / 60 W
Frequenzgang	10 Hz - 70 kHz
Klirrfaktor	0.05 %
Dämpfungsfaktor	100
Eingangsempfindlichkeit: MM	2.2 mV / 47 kOhm
Signalrauschabstand: MM	83 dB
Eingangsempfindlichkeit: High Level	200 mV / 20 kOhm
Signalrauschabstand: High Level	102dB (2V input)
GRUNDSÄTZLICHES	
Verfügbare Farben: Schwarz / Silbergold	• / •
Metalfrontplatte	•
Leistungsaufnahme	155 W
Standby Stromverbrauch	0.3 W
Auto Power off	•
Abnehmbares Netzkabel	•
Fernbedienung	RC001PMCD
Systemfernbedienbarkeit	•
Größe: (Breite x Tiefe x Höhe)	440 x 370 x 105 mm
Gewicht	7.6 kg

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Perfekter Partner
CD6005



CD Player