

Pro-Ject Amp Box S Mono

Mono-Endverstärker



Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstrahlungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- Bi-Phasen PWM-Schaltung (Puls Weiten Modulation)
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen und Lautsprecheranschlüsse
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Ausstattung

- Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz
- Kompakte, platzsparende Bauform
- Digitalverstärker von Pro-Ject Audio weisen einen hohen Wirkungsgrad auf: ca. 80% des verbrauchten Stroms werden in Leistung umgesetzt.
- Ferneinschalten über Schaltspannung (z.B. über die Pro-Ject Pre Box S oder die Pro-Ject Pre Box DS) möglich. 45cm Steuerleitung liegt dem Gerät bei
- Schaltspannung und NF-Signal für Bi- oder Tri-Amping-Betrieb durchschleifbar

Technische Daten

Ausgangsleistung:	35W/65W an 8 Ohm/4 Ohm.
Frequenzgang:	20Hz - 20kHz (-0,5dB, 0dB)
Geräuschspannungsabstand:	> -100dBA
Klirrfaktor:	<0,1% at 10W
Verstärkung:	26dB
Vorverstärkereingang:	1 RCA/Cinch-Buchse
Eingangsempfindlichkeit:	800mV
Eingangs Impedanz:	20kOhm
Vorverstärkerausgang:	1 RCA/Cinch-Buchse
Lautsprecheranschluss:	4mm Ø Bananenstecker, Kabelschuhe oder blanke Kabelenden
Schaltspannung:	12V Gleichspannung
Schaltspannungsein- und -Ausgang:	2-polige Klinkenbuchsen Ø 2,5mm
Netzanschluss:	Externes Netzteil, 24V/5A DC; 100 - 240V, 50/60Hz
Stromaufnahme:	5A DC, < 1W in Stand-By
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 104 (122)mm
Gewicht:	670g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten