

Phono Box S2

„Best Buy“ MM/MC Phono Vorverstärker

- Audiophile Performance
- Dual Mono Aufbau
- Audiophile Baugruppen
- Audiophile Polypropylene WIMA Kondensatoren
- Präzise RIAA Entzerrung
- Schaltbarer Subsonik-Filter -12dB @ 20Hz
- Schaltbare Eingangs-Impedanz/Kapazität
- 4 verschiedene Verstärkungsfaktoren wählbar
- Außerordentliche Klangqualität

Eingangsimpedanz	10/100/1k/47kOhm
Eingangskapazität	100/200/320/420pF
Verstärkungsfaktoren	40/43/60/63dB
Subsonik-Filter	-12dB @ 20Hz
Rauschabstand	85dB
THD+N	0,01% MM/ 0,05% MC
RIAA Abweichung	< 0,4dB / 20Hz - 20kHz
In/Out Anschlüsse	1 Paar RCA Buchsen
Leistungsaufnahme	18V/85mA
Überdimensioniertes Netzteil	18Volt DC/500mA
Maße (BxHxT)	103 x 37 x 119 mm
Farbvariationen	silber oder schwarz
Gewicht	570 g netto



Phono Box S2
 UVP
149,00 €

Phono Box S2 - ein neuer Standard für Einstiegs-Phono-Vorstufen!

Phono Box S war eines unserer Lieblingsprodukte, es bietet unangefochten guten Klang und Vielseitigkeit zu einem sehr moderaten und leistbaren Preis. Als wir begonnen haben Phono Box S2 zu planen, musste sie natürlich die gleichen überlegenen Eigenschaften haben wie Phono Box S, jedoch sollte der Klang sich noch weiter verbessern. Phono Box S2 bietet unglaubliche Detailauflösung, Dynamik und Präzision gepaart mit einer Bühne wie sie sonst nur in viel teureren Produkten gefunden werden kann. Die Schalter an der Unterseite des Geräts bieten eine Vielzahl an Optionen um den Klang zu Ihren Wünschen zu formen und ermöglichen es Phono Box S2 an jedes Tonabnehmersystem anzupassen!

Das neue S2 Gehäuse besteht aus einer Aluminium/Metall Sandwich Konstruktion und bietet nicht nur einzigartige Ästhetik sondern schützt auch effektiv vor Vibrationen und unerwünschten Interferenzen. Phono Box S war bisher die beste Lösung im Bereich der Einstiegs-Phono-Vorstufen, Phono Box S2 tritt genau in die Fußstapfen ihres erfolgreichen Vorgängers und setzt neue Standards in diesem Preispunkt!

