

# Pro-Ject Tuner Box S

UKW-Tuner



## Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstrahlungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- Automatisches Einstellen der Sendermitte (AFC) und adaptive Störgeräusch-Unterdrückung
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

## Ausstattung

- Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz
- Fernbedienung mit Lautstärkeregelung für Verstärker von Pro-Ject Audio
- Kompakte, platzsparende Bauform
- 99 Senderspeicherplätze, manuelles und automatisches Programmieren von Sendefrequenzen
- Abstimmanzeige, Anzeige für Signalstärke und Stereo-/Mono-Empfang
- Display in mehreren Helligkeitsstufen dimmbar
- Ferneinschalten über Pro-Ject Pre Box S möglich
- Schaltspannung durchschleifbar

## Technische Daten

Empfangsbereich UKW:	87,5 - 108MHz
Senderspeicher:	99
Frequenzgang:	20Hz - 20kHz ( $\pm 1$ dB)
Geräuschspannungsabstand:	50dBA
Klirrfaktor:	0,05% / $\Delta f$ (Frequenzhub) 75kHz und 1kHz Testsignal
Stereotrennung:	30dB / $\Delta f$ (Frequenzhub) 75kHz und 1kHz Testsignal
Empfindlichkeit:	7dB/ $\mu$ V mono, 17dB/ $\mu$ V stereo /75 Ohm
Antenneneingang:	koaxiale DIN-Buchse (75 Ohm)
Hochpegelausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Schaltspannungsein- und -Ausgang:	2-polige Klinkenbuchsen $\varnothing$ 2,5mm
Ausgangsspannung:	0,775Veff
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 9V/300mA DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	70mA DC, <1W in Stand-By
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 104 (115)mm
Gewicht:	565g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten