

Pro-Ject CD Box S2

CD-Spieler mit Fernbedienung



Technik für den guten Klang

- Durch einen Mini-Computer gesteuertes Laufwerk ermöglicht bitgenaues Auslesen der CD. Die Daten werden nach dem Lesen in einen Zwischenspeicher übertragen, in dem etwaige Lesefehler korrigiert werden
- Zwei schaltbare Klangfilter
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Ausstattung

- Das in silbern oder schwarz erhältliche, solide Gehäuse aus gebürstetem Aluminium schützt vor elektromagnetischen Einstrahlungen und Vibrationen (Mikrofonie).
- Vollverstärker MaiA S2 im passendem Design verfügbar
- Kompakte, platzsparende Bauform
- Optischer Digitalausgang zum optionalen Anschluss eines externen D/A-Wandlers, wie z.B. der Pro-Ject DAC Box S2 oder der Pro-Ject DAC Box DS2
- Fernbedienung mit Lautstärkeregelung für viele Verstärker von Pro-Ject Audio.
WICHTIG! Nicht kompatibel mit Verstärkern der DS2-, der RS-Linie und MaiA DS/DS2.



Technische Daten

Unterstützte Medien:	CD, CD-R, CD-RW und Hybrid-SACD (CD-Schicht)
Frequenzgang:	20Hz - 20kHz/-0,15dB
Geräuschspannungsabstand:	> 110dB
Klirrfaktor:	0,005%
Hochpegelausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Ausgangsspannung:	2,1V _{eff}
Digitalausgang:	1x optisch (TOSlink®)
D/A-Wandler:	Texas Instruments PCM5102A. 32Bit/384kHz
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 9V/2A DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	300 - 1.500mA DC, <0,5W in Stand-By
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	206 x 37 x 152 (158) mm
Gewicht:	880g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten