

PRODUKTINFORMATION

PHO-300

Phono Vorverstärker

Suchen Sie ein günstiges und klanglich hervorragendes Gerät um Ihren Plattenspieler an einem Verstärker mit gewöhnlichem Line-Eingang zu betreiben? Dann ist der neue PHO-300 aus dem Hause Vincent genau die richtige Lösung.

Wie schon bei den großen Brüdern PHO-701 und PHO-500 kommt auch hier ein aufwändig konstruiertes, externes Netzteil zum Einsatz. Negative Einflüsse seitens der Stromversorgung, die bei einem Phonovorverstärker großen Einfluss nehmen können, sind dadurch passé. Auch hält das Netzteil die Stromversorgung des eigentlichen Phonoteils immer konstant - Schwankungen aus dem öffentlichen Stromnetz können somit keinen Einfluss nehmen.







PRODUKTINFORMATION

PHO-300

Phono Vorverstärker

Der Phonoteil wurde selbstredend mit ausgewählten Bauteilen bestückt um eine rauscharme Wiedergabe sicherzustellen. Es ist zwischen Moving Magnet (MM) und Moving Coil (MC) umschaltbar und somit für eine große Bandbreite an Tonabnehmern geeignet. Netzteil und Phonoteil wurden in hochwertigen Aluminiumgehäusen verbaut und reihen sich nahtlos in das Design der PowerLine ein.





TECHNISCHE DATEN

Übertragung:

Klirrfaktor: Eingangsempfindlichkeit: Signal-Rauschabstand:

Eingangsimpedanz: Ausgangsimpedanz:

Verstärkungsfaktor:

Eingänge: PHO-300 Ausgänge: PHO-300 Max. Leistungsaufnahme:

Gewicht:

Farbe:

Abmessungen (B x H x T):

 $10 \; Hz - 20 \; kHz \; \pm 0.5 \; dB$

 $10 Hz - 50 kHz \pm 2 dB$ < 0.05% (20 Hz - 20 kHz)

MM: 58 mV, MC 6,8 mV MM: > 83 dB, MC: > 70 dB

MM: 47 kOhm, MC: 100 Ohm

250 Ohm

MM: 40 dB, MC: 60 dB

1 x Stereo RCA, 1 x 5pol DIN (DC IN PHO-300) 1 x Stereo RCA, 1 x 5pol DIN (DC OUT PHO-300ps)

0,9 kg (PHO-300ps), 0,6 kg (PHO-300)

Schwarz oder Silber

112 x 60 x 126 mm jeweils für Netzteil PHO-300ps und PHO-300



power Line