

marantz®

SR5010

NETZWERK AV-RECEIVER MIT WIFI UND BLUETOOTH



Der SR5010 bietet als 7.2-Kanal-Netzwerk-AV-Receiver stolze 180 Watt Leistung pro Kanal, mit denen er auch große Heimkinos mit Marantz Klang füllen kann. Der Funktionsumfang beinhaltet integrierte WLAN- und Bluetooth-Funktionen sowie Internetradio und Spotify Connect bis hin zu AirPlay. Musikdateien von PCs sowie von externen Speichermedien können per DLNA-Netzwerkstreaming wiedergegeben werden. Es werden nahezu alle Dateiformate unterstützt, darunter die hochauflösenden Formate FLAC HD, ALAC, WAV192/24 und DSD. Abgerundet werden die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten durch den USB-Anschluss auf der Vorderseite, der iPod-kompatibel ist. Die Videoeinheit wartet mit vollständiger Unterstützung für hochauflösende 4K Ultra HD-Videos der nächsten Generation auf, sowie mit Unterstützung für die neueste HDMI-Spezifikation einschließlich 4K-Passthrough mit 50/60 Hz und HDCP 2.2-Kompatibilität für die Wiedergabe kopiergeschützter 4K-Inhalte. Zusätzlich ist der Receiver kompatibel mit HDR (High Dynamic Range) und Wide Color, den Kernkomponenten der BT.2020 4K Ultra HD-Video-Spezifikation. Es sind insgesamt 8 HDMI-Eingänge vorhanden, von denen einer bequem über die Vorderseite zugänglich ist. Alle HDMI-Eingänge unterstützen HDCP 2.2. Das Gerät ist mit besonders hochwertigen und sorgfältig selektierten Audiokomponenten ausgestattet. Von der internen Schaltung wird die Audioqualität weiter verbessert, weil alle Signale mit den von Marantz selbst entwickelten HDAMs mit Stromgegenkopplung verarbeitet werden, bevor sie die Lautsprecher erreichen. Die exklusive HDAM-Technologie von Marantz kommt bei den Komponenten der Stereo-Referenzserie zum Einsatz. Sie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Operationsverstärker-ICs eine optimierte akustische Bandbreite mit geringerem Rauschen in einer vollständig diskreten Konfiguration. Mehr Flexibilität im Videobereich ergibt sich dank des zweiten HDMI-Ausgangs.

www.marantz.de

Technische Daten

- WiFi und Bluetooth eingebaut
- Dolby Atmos und DTS:X (Update Ende 2015 verfügbar)
- 7 diskrete Leistungsendstufen mit 180 Watt pro Kanal
- Stromgegenkopplung und HDAM Technologie
- Audyssey MultEQ XT Lautsprechereinstimmung und Raumkalibrierung
- Aktuelle HDMI Version mit 4K 60Hz, 4:4:4 Farbauflösung
- 7+1 HDMI In/1out (mit 4K 60Hz, 3D, ARC, HDR, BT2020)
- Volle HDCP 2.2 Unterstützung an allen Eingängen
- Aufwendige Videoverarbeitung von analogen und digitalen Quellen auf bis zu 4K
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF Unterstützung
- HD Audio Streaming: FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Gapless Playback
- Airplay, Spotify Connect* und Internet Radio Unterstützung
- Setup Assistent und leicht verständlicher GUI
- Marantz AVR Remote App für iOS und Android Geräte
- Umweltfreundlicher ECO Modus

EAN

EU	SR5010/N1B	4951035056257	Black
	SR5010/N1SG	4951035056264	Silver-Gold



because music matters

SR5010

NETZWERK AV-RECEIVER MIT WIFI UND BLUETOOTH



AUSSTATTUNG	SR5010
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Multichannel Stereo	•
Compressed audio Enhancer: MDAX2	•
NETZWERK	
DLNA Certified	• (v1.5)
Lossy formats MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Lossless formats FLAC / ALAC / WAV AIFF	• / • / • / •
DSD Streaming	• (2.8)
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 96/24	•
Gapless playback	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay audio streaming	•
Windows PlayTo / Windows 8/RT compatible	• / •
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify Connect *	•
Compatible with Remote APP	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (dual antenna)
WEITERE	
FM / AM Tuner	• / •
Stromgegenkopplung	•
HDAM-Technologie (Hyper Dynamic Amplifier Modul)	•
Hochwertige ausgesuchte Bauteile	•
Bluetooth	•
Automatische Lautsprecher-Einmessung mit Mikrophon	Audyssey MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
HDMI pass through im Stand-by	•
3D video pass through	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung	1080p, 4k 30 / 25 / 24Hz
ISF Zertifiziert	•
Audio Return Channel (ARC)	•
On Screen Display	Aufwendiger GUI
GUI transparent über HDMI	•
Setup Assistent (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Russisch)	•
Smart Select programmierbare Tasten	4 Tasten
Variable Trennfrequenz	•
Optimierte Bass-Wiedergabe	•

* Nicht in allen Ländern verfügbar.

EIN-/AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	2+1 / 1
Component In / Out	2 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 2
AUDIO	
Analog In / Out	4+1 / 0
Digital optischer Eingang	2
Digital koaxialer Eingang	2
Multichannel Pre Out	• (7.2)
2. Audio-Zone Pre Out	•
Subwoofer Out	2
WEITERE	
7.1 Multikanal Eingang	•
Lautsprecher A / B	•
Deckenlautsprecher-Anschlüsse	Surround Back wählbar
Bi-Amping Funktion (5+1 Kanal Einstellung)	•
Multiroom Lautsprecher-Anschlüsse	Surround Back wählbar
RS232 Schnittstelle	• / •
IR-Flasher Eingang	•
Marantz Fernbedienungs-Bussystem	•
Netzwerk (IP-Steuerung / Update)	• / •
Eingänge Vorderseite: Audio / Composite / HDMI / USB	• / • / • / •
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
SPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Endstufen	7
Leistung pro Kanal	
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	180 W
6 Ohm, 1 kHz, 0.7% 2 Kanal	140 W
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%, 2 Kanal	100 W
Signalrauschabstand	100dB
MERKMALE	
Verfügbar in Schwarz/Silbergold	• / •
Systemfernbedienung	RC024SR
Leistungsaufnahme in Watt	650
Leistungsaufnahme in Watt Eco on/off	45 / 75
Leistungsaufnahme in Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0.5)
Größe: (B/T/H) in mm	440 x 346 x 161
Gewicht in kg	10

Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.