

HEOS Super Link



MUSIK FÜR DAS GESAMTE HAUS IN EINEM KOMPAKTEN GEHÄUSE.

Multiroom-Vorverstärker für anspruchsvolle Smart Home-Anwendungen.

Denon präsentiert mit dem **HEOS Super Link** einen vernetzten Multiroom-Vorverstärker, der den bereits erhältlichen HEOS Link auf die Profi-Ebene führt. Mit seinem hohen Leistungsumfang und kompakten Gehäuse, das für Rackmontage ab Werk geeignet ist, unterstützt der **HEOS Super Link** unter anderem vier unabhängige Hörzonen. Mit diesem Modell der HEOS Serie werden vor allem Anbieter im Bereich professionelle Smart Home-Anwendungen und Customer Installations angesprochen.

Der **HEOS Super Link** wird mit Rack-Montagewinkeln und zwei Ethernet-Schnittstellen in einem besonders schlanken Gehäuse geliefert. Er garantiert somit ein extrem stabiles Audiosystem für das ganze Haus. Optional kann der **HEOS Super Link** sogar per Amazon Alexa* Sprachsteuerung bedient werden, um seinen Nutzern noch mehr Komfort daheim zu bieten. Der **HEOS Super Link** gehört zum preisgekrönten HEOS Multiroom-Musiksystem von Denon. Über ein vorhandenes Heimnetzwerk und die HEOS App für iOS, Android oder Kindle Fire können Nutzer nicht nur Songs ihrer eigenen Musikbibliothek erkunden, sondern auch jegliche Internet-Radiosender hören und beliebte Musikstreaming-Dienste abspielen.





PERFEKTER SOUND FÜR SMART HOMES.

Der **HEOS Super Link** wurde speziell für professionelle Anbieter im Bereich Customer Installations entworfen. Er baut auf dem Erfolg des HEOS Link auf und versorgt trotz seines kompakten Designs insgesamt vier verschiedene HEOS Zonen, für welche die verfügbaren Eingänge frei und ohne Verzögerung zugeordnet werden können (Matrix-Switching). Durch das breite Angebot möglicher Drittanbieter-Integrationen – einschließlich Control4, Crestron und RTI – ist der **HEOS Super Link** ideal für anspruchsvolle Smart Home-Anwendungen geeignet.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Vier unabhängige HEOS Zonen
- Amazon Alexa Sprachsteuerung*
- Kompatibel mit Drittanwender-Steuerungen (u.a. Control4, Crestron)
- Vier 12 V-Trigger-Ausgänge
- Unabhängige analoge, optische und koaxiale Ausgänge für jede Zone
- Zwei optische, zwei koaxiale und vier analoge Eingänge (Matrix-Switching)
- Vier USB-Eingänge
- Umschaltbar zwischen Stereo und Mixed Mono-Einstellung
- Schaltbare Hochpassfilter, konfigurierbarer Tiefpass für Subwoofer-Nutzung
- Zwei Ethernet-Eingänge
- Einschließlich Rackmontage-Winkel
- 1HE (1,75 Zoll) Rackhöhe (ohne Füße)
- Mehrfachspannungsfähiges Netzteil
- Dolby Digital-Dekodierung (Downmix auf 2.0 Kanäle)
- Hi-Res Audio: Wiedergabe von 192/24 FLAC, ALAC, WAV, DSD 2.8MHz und 5.6MHz

**Die Amazon Alexa Integration erfolgt per Firmware-Update voraussichtlich im November 2017.*



SPEZIFIKATIONEN

Vorverstärker-Leistung für jede Hörzone.

Diskrete Vorstufen für jede Zone inklusive analoger und digitaler Anschlüsse, um eine vorhandene Stereoanlage oder einen externen Vollverstärker zu verbinden. Der analoge Pre-Out kann auch für einen aktiven Subwoofer in einer Zone konfiguriert werden.

Farbe:	Schwarz
Netzteil:	100~240 Volt, AC 50~60 Hz, automatische Umschaltung
Gewicht:	4,8 kg

Abmessungen in mm

(H x B x T):	50 x 430 x 384 (ohne Montagewinkel)
	44 x 484 x 384 (mit Montagewinkel)

Netzwerkverbindung: 2 x RJ45-Ethernet-Buchse zur Verbindung mit dem kabelgebundenen Netzwerk

Verpackungsinhalt: HEOS Super Link, Netzkabel, Ethernet-Kabel, Kurzanleitung, 2 x Montagewinkel

www.denon.de/heos