



M-CR611 MELODY MEDIA

NETZWERK-CD-RECEIVER MIT AIRPLAY, SPOTIFY,
DAB/DAB+ UND INTERNET RADIO



SCHLANKES DESIGN, DAS VERFÜHRERISCH KLINGT

MELODY
MEDIA

Schon auf den ersten Blick sieht man, dass der M-CR611 die Verkörperung eines perfekten All-In-One-Systems ist. Mit seiner schwarzen Klavierlackoptik und den geschwungenen Seitenteilen wirkt er sofort stilvoller und elegant. Das System ist in den Ausführungen Schwarz und Schwarz/Weiß verfügbar. Die Beleuchtung der Frontblende kann mit den Farben Weiß, Blau, Grün und Orange an die persönlichen Vorlieben angepasst werden. Der M-CR611 besticht jedoch nicht nur durch sein glänzendes Aussehen, sondern ist auch ausgesprochen leistungsstark: überragende Wiedergabe von CD-Audio, UKW, DAB+ und Dateien aus dem Netzwerk. Bei der Entwicklung stand die einfache Bedienung im Mittelpunkt. Die Herstellung der Verbindung zum heimischen WLAN-Netzwerk ist mit einem einzigen Tastendruck möglich. Die verbesserte Bluetooth-Funktion mit NFC eröffnet noch mehr Verbindungsmöglichkeiten. Mobile iOS-Geräte können auch über den USB-Anschluss an der Vorderseite sowie einen zusätzlichen Anschluss an der Rückseite angeschlossen werden. Außerdem gibt es zwei digitale Eingänge zum Anschließen eines Fernsehgeräts oder anderer digitaler Quellen. Der Melody Media unterstützt nun Spotify Connect und viele weitere Funktionen für digitale Medien und Streaming. Sie können nicht nur auf das Archiv der weltweit beliebtesten Online-Musikdienste mit vielen Millionen Titeln zugreifen, sondern auch eigene Musikbibliotheken wiedergeben. Sie haben Zugriff auf Tausende frei nutzbare Internet-Radiosender. Außerdem wird Apple AirPlay unterstützt. Die Steuerung der Wiedergabe ist auch mit der Marantz Hi-Fi Remote-App möglich, die für Android und iOS verfügbar ist. Eine weitere neue Funktion ist die A/B-Lautsprecherkonfiguration. Die Lautstärken der unterschiedlichen Hörzonen können individuell oder parallel geregelt werden. Der Melody Media unterstützt neben ALAC auch die Wiedergabe von hochauflösenden WAV-, FLAC- und AIFF-Dateien mit 192 kHz / 24 Bit, DSD-Dateien mit 2,8 MHz sowie die Funktion Gapless Playback.

www.marantz.de



Technische Daten

- 2x 60 Watt oder 4 x 30W für Lautsprecher A/B
- Marantz Hi-Fi Sound Performance
- AirPlay Unterstützung
- Spotify Connect Unterstützung
- Internet-Radio für weltweiten Radioempfang
- Computer/NAS Audio Streaming (DLNA1.5)
- 2 USB-A Eingänge für iPhone/iPod und USB Speicher
- Integriertes Wi-Fi Netzwerk-Modul und Antenne
- Bluetooth mit NFC
- Individuelle Lautstärkenreglung für zweite Hörzone
- Spielt CD, WMA/MP3 (CD-R/RW)
- DAB/DAB+Empfang
- 2 digital optische Eingänge für TV oder digitale Geräte
- Individuell einstellbare Beleuchtung der Frontblende


EAN

EU	MCR611/N1B	4951035056509	Schwarz
	MCR611/N1GN	4951035056493	Schwarz/Weiß

because music matters

M-CR611 MELODY MEDIA

NETZWERK-CD-RECEIVER MIT AIRPLAY, SPOTIFY,
DAB/DAB+ UND INTERNET RADIO



AUSSTATTUNG	M-CR611
Leistungsendstufe mit	2 x 60 W
Wiedergabe von: CD / CD-R/RW / WMA / MP3	• / • / • / •
Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS)	• / • / •
Audio Streaming vom PC	•
Bluetooth / NFC	• / •
Internet Radio	•
AirPlay Audio Streaming	•
Windows 8/RT Unterstützung	•
vTuner / Spotify*	• / • (connect)
USB Audio (Vorne) / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
USB Audio (Hinten) / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC	2.8 / 192 / 192 / 192 / 96
Ethernet / WiFi	• / •
WiFi Setup: WPS / WiFi Sharing	• / •
DLNA Zertifiziert	• (V1.5)
Komprimierte Formate: MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate: FLAC HD / ALAC / WAV / AIFF / DSD	192 / 96 / 192 / 192 / 2.8
Gapless Wiedergabe	•
WMM (WiFi Multimedia)	•
Remote APP: iDevice / Android	• / •
Klangregelung: Bass / Höhen / Balance	• / • / •
Rauscharmes OLED Display	3 Zeilen
Farbige-Beleuchtung	4 Farben / Dimmer / Aus
Uhranzeige	•
Sleep Timer	•
Programmierbare Timer: Einmal / Täglich	• / •

EIN-/AUSGÄNGE	
AUDIO	
Analoges Audio Ein/Aus	1
Digital optisch Ein	2
WEITERE	
iPod-/iPhone-fähige USB Eingänge	2
Subwoofer PreOut	•
Main PreOut	AUX wählbar
Lautsprecheranschlüsse: Schrauben	•
Kopfhörerverstärker	•
Lautsprecher A / B	• (getrennt regelbar)
Bi-amping	•
Unterstützt eine zweite Hörzone	•
SPEZIFIKATIONEN	
AUDIO	
Leistungsstufe (6 Ohm, 1kHz)	60 W
Endstufenpaare	2
Frequenzgang (Analog In)	5Hz - 40kHz
Signal-Rauschabstand	90dB
Klirrfaktor	0,1 %
DAB+	
Empfangsbereich (Band III)	•
Signal-Rauschabstand DAB (Mono/Stereo)	95dB
Frequenzgang DAB	20Hz - 20 kHz
Stereo Trennung DAB	90dB
TUNER FM	
Frequenzgang FM	87,5 - 108 MHz
Signal-Rauschabstand (Mono/Stereo)	70/70dB
Klirrfaktor (Mono/Stereo) FM	0,3/0,4%
MERKMALE	
Verfügbare Farben: Schwarz / Schwarz-Weiß	• / •
Fernbedienung	RC013CR
Leistungsaufnahme Betrieb	55 W
Leistungsaufnahme Standby	0.3 W
DAB Antenne inklusive	•
Abmessungen (B x T x H) in mm	292 x 305 x 111
Gewicht	3,4 kg

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* nicht in allen Ländern verfügbar