

marantz®

NR1607

KOMPAKTER 7.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER (ULTRA-SLIM) MIT BLUETOOTH UND WLAN



Eine aufregende neue Klangdimension mit einem hochwertigen AV-Receiver, der nur minimalen Platz beansprucht. Das ist der Anspruch, mit dem der NR1607 antritt. Dank diskreter Hochstrom-Leistungstransistoren für alle 7 Kanäle liefert der NR1607 beeindruckende Leistung und Klarheit mit einem Gehäuse, das nur knapp höher als 10 cm ist. Dank WLAN und Bluetooth mit zwei Antennen für robuste Verbindungen können Sie Ihre Musik über AirPlay und Spotify Connect 10.000 Internet-Radiosender und lokale Netzwerkspeicher streamen – in allen Formaten bis hin zu High-Resolution-Audio und natürlich mit der bewährten Klangqualität von Marantz. Der NR1607 ist mit einem Dolby Atmos Surround-Sound-Decoder ausgestattet, der die neuesten Film-Soundtracks atemberaubend wiedergibt. Er ist so flach, dass er in alle TV-Racks passt, und liefert den Dolby Atmos 3D-Surround-Sound, der sonst nur von den besten Kinos geboten wird. Mit einem Surround-Klangfeld über dem Kopf der Hörenden wird der Klangraum grundlegend erweitert. Ein späteres Firmware-Update wird die Kompatibilität mit der neuen 3D-Klangwelt erweitern. Der NR1607 wird dann auch DTS:X-Soundtracks dekodieren können. Der einzigartige Setup-Assistent von Marantz sorgt für eine reibungslose Einrichtung.

Highlights

Diskreter 7-Kanal-Leistungsverstärker mit 90 Watt pro Kanal

WLAN integriert mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth integriert

4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-Farbauflösung, HDR und BT.2020

8 HDMI-Eingänge (davon 1 vorne) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung

Analog/HDMI-Konvertierung und Upscaling von SD/HD auf 4K

Dolby Atmos (bis 5.1.2) und DTS:X (über Firmware-Update)

AirPlay, Bluetooth, Internetradio, Spotify Connect, Netzwerk-Audiostreaming

Unterstützung für DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF und WAV

Audyssey MultEQ, Dynamic Volume und Dynamic EQ

Farbodierte Lautsprecheranschlüsse, Setup-Assistent, erweiterte Benutzeroberfläche (GUI), Marantz 2016 AVR Remote-App

Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)

Vorteile

Ausreichende Leistung, um Räume mittlerer Größe mit dem bewährten Marantz-Klang zu beschallen

Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher Funknetzdicke

Unterstützung für den neuesten HDMI-Standard sorgt für Zukunftssicherheit

Viele Eingänge für Blu-ray-Player, Spielekonsole und weitere Geräte

Full HD- und Ultra HD-Videoqualität mit bestehenden DVDs und Analogquellen

Raumfüllender 3D-Sound mit Überkopfeffekten

Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen

High-Resolution-Audiostreaming für Hi-Fi-Enthusiasten

Perfekte Raumakustikkorrektur

Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung

Energiesparfunktionen ohne Abstriche bei der Leistung

www.marantz.de



because music matters

NR1607

KOMPAKTER 7.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER (ULTRA-SLIM) MIT BLUETOOTH UND WLAN



Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

FUNKTIONEN	NR1607
MULTIKANAL-SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / per Firmware-Update
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Multichannel Stereo	•
Compressed Audio Enhancer: MDAX2	•
NETZWERK / QUELLEN	
Netzwerk-Audio-Streaming	•
MP3 / WMA / AAC	• / • / •
FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD-Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24	• / • / •
Lückenlose Wiedergabe (Gapless)	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay	•
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify Connect *	•
Kompatibel mit der 2016 Marantz Remote App	Android / iOS
Ethernet / WLAN	• / • (2 Antennen, Dual-Band)
Netzwerk (IP-Steuerung / Update):	• / •
Front-Eingänge (HDMI / USB):	• / •
USB-Audio / Made for iPod / iPhone	• / • / •
UKW / MW Tuner	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4 / HDR / BT.2020 / HDCP 2.2	• / • / • / •
HDMI Passthrough im Standby	•
3D Passthrough	•
Video-Konvertierung	Composite, Komponente > HDMI
Video-Verarbeitung und -Scaling	1080p, 4K 30/25/24Hz
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite Ein / Aus	3 / 1
Komponente Ein / Aus	2 / 1
HDMI Ein / Aus	7+1 / 1

AUDIO	
Analog Ein / Aus	3 / 0
Digital Optisch Ein	1
Digital Koaxial Ein	1
Mehrkanal-Vorverstärker-Ausgang	• (2,2)
Vorverstärker-Ausgang Zone	•
Subwoofer-Ausgänge	2
TECHNISCHE DATEN	
Anzahl der Endstufen	7
Ausgangsleistung pro Kanal	
6 ohm, 1 kHz, 1 % Klirr, 1 Kanal	90 W
6 ohm, 1 kHz, 0,7 % Klirr, 2 Kanäle	70 W
8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % Klirr, 2 Kanäle	50 W
Signal- / Rausch-Verhältnis	98 dB
ALLGEMEINES	
Verfügbare Farben (Schwarz / Silber-Gold):	• / •
System-Fernbedienung	RC024SR
Leistungsaufnahme in W	250
Leistungsaufnahme Leerlauf (ECO an / aus) in W	30 / 40
Standby-Leistungsaufnahme in W	0,2 (mit CEC 0.5)
Maximale Abmessungen (B x H x T)	440 x 376 x 105
Gewicht in kg	8,3
EAN	
EU NR1607/N1B	4951035058251 Schwarz
NR1607/N1SG	4951035058268 Silber-Gold

Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.