

marantz®

PM-14S1 SPECIAL EDITION PREMIUM STEREO-VOLLVERSTÄRKER



Special Edition



Neue Premium-Produkte von Marantz sind für Musikliebhaber immer ein Grund zum Feiern. Und die neue 14 Series Special Edition katapultiert den Audiogenuss in neue Sphären – denn diese Special Edition wurde liebevoll auf High-Resolution-Dateien abgestimmt und leidenschaftlich optimiert. Sie steht für eine neue Epoche der Liebe zur Musik. Die in den Farben Schwarz und Gold erhältliche neue 14 Series Special Edition ist der Inbegriff für extreme Qualität. Ein wahres Meisterstück. Wie Sie es von einem Limited Edition-Verstärker erwarten können, sind erstklassige Komponenten wie ein Ringkerntransformator und Untersysteme eingebaut. Die schwere 5 mm starke Aluminiumdeckplatte und die hochsteifen Füße minimieren Vibrationen und sorgen auf diese Weise für eine störungsfreie Signalverarbeitung. Zusätzlich besticht die Serie durch verbesserte, speziell angepasste Komponenten, von Marantz selbst entwickelte HDAMs und effizientere Signalwege. Damit wird die Klangqualität in noch größere Höhen getragen. Der PM-14S1 Special Edition wird mit einer Fernbedienung mit einer angenehmen Oberfläche aus schwarz eloxiertem Aluminium geliefert, mit der auch der SA-14S1 Player gesteuert werden kann. Das elegante Finish wird durch die speziellen, von Marantz selbst entwickelten Lautsprecheranschlüssen aus massivem Kupfer abgerundet, die für mühelose und leistungsstarke Signalübertragung zu den Lautsprechern sorgen. Luxus auf höchstem Niveau.

Technische Daten

- 2 x 90 Watt (8 Ohm) / 2 x 140 Watt (4 Ohm)
- Stromgegenkopplungsverstärker, der eine besonders schnelle und präzise Signalverarbeitung bei großer Bandbreite beherrscht
- Von Marantz entwickelte HDAM® SA3-Schaltkreise
- Robustes Premium-Gehäuse mit 5 mm starker Aluminiumabdeckung und schweren Gerätefüßen für optimalen Schutz vor Vibrationen
- Leistungsstarkes Netzteil mit Hochstrom-Schottky-Diode
- Massive Marantz-Lautsprecheranschlüsse aus reinem Kupfer (SPKT-100)
- Zwei hochwertige Schaltkreise für lineare Lautstärkeregelung
- MM/MC-Phono-Equalizer mit V/I-Servo und CCFB (Constant Current Feedback)
- Ringkerntransformator, LC-Display mit geringem Rauschen
- Erhältlich in Schwarz und Gold

EAN

EU	PM14S1SE/N1B	4951035994900	Schwarz
	PM14S1SE/N1G	4951035994917	Gold

www.marantz.de



because music matters

PM-14S1 SPECIAL EDITION PREMIUM STEREO-VOLLVERSTÄRKER



AUSSTATTUNG	PM-14S1 SE
Kanäle	2
Stromgegenkopplung	•
Phono EQ	•
HDAM Version	SA3, SA2
Ringkerntransformator	•
Hochwertige Audio-Komponenten	•
Ausgesuchte Marantz-Komponenten	•
Symmetrisches Schaltungs-Layout	•
5 mm Aluminium-Geräteabdeckung	•
Aluminium Druckguss Kühlkörper	•
Balance / Bass / Treble	• / • / •
WEITERE	
Lineare Spannungsversorgung	•
Lineare Lautstärkeregelung	•
BI-AMP und Mehrkanal Option	•
Shottky Dioden	•
Eingangs-Puffer-Verstärker	•
Systemblock Abschirmung: Metal	• (Separate)
Doppelte Bodenplatte	•
Störungsarmes LCD Display	•
Source Direct Power Amp direct Standby Mode	•
Source Direct	•
Power Amp direct	•
Standby Mode	•
EIN- /AUSGÄNGE	
Audio Eingänge	6
Phono Eingang: MM / MC	• / •
Audio Ausgänge	2
Pre-out	1
Power Amp Direct IN	•
Vergoldete Chinch-Anschlüsse	•

Lautsprecher Anschlüsse	Marantz SPKT-100
Anzahl der Anschlüsse	2
D-Bus Systemsteuerung	•
Floating Control Bus (3.5 mm Klinkeanschluss)	•
Kopfhörerausgang	•
SPEZIFIKATIONEN	
Leistungsausgang (8/4 Ohm RMS)	90 W / 140 W
Frequenzgang	5 Hz - 100kHz
Klirrfaktor	0,02 %
Dämpfungsfaktor	100
Eingangssensibilität: MM	2,7 mV / 47 kohm
Eingangssensibilität: MC	270 µV / 100 ohm
Signal-Rauschabstand: MM/MC	86 dB / 75 dB
Eingangssensibilität: High Level	240 mV / 20 kohm
Signal-Rauschabstand: High Level	106dB (2V input)
Eingangssensibilität: Power Amp Direct In	1,7 V / 20 kohm
Signal- Rauschabstand: Power Amp Direct In	125 dB
MERKMAIE	
Verfügbare Farben: Gold / Schwarz	• / •
Metal Frontplatte	•
Leistungsaufnahme	220 W
Standby Stromverbrauch	0,2 W
Auto Power off	•
Separates Netzkabel	•
Fernbedienung	RC001PMSA
Systemfernbedienung	•
Größe (Breite x Tiefe x Höhe)	440 x 453 x 127 mm
Gewicht	19,1 kg

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.