

marantz®

SR5011

7.2 KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT BLUETOOTH UND WLAN



Der Marantz SR5011 ist mit der neuesten Audio- und Videotechnologie ausgestattet und hebt Ihr Heimkino auf ein neues Qualitätsniveau. Mit Dolby Atmos und DTS:X (über ein Firmware-Update) genießen Sie die neuesten und fortschrittlichsten Heimkinofilme und Soundtracks in einem atemberaubenden 3D-Surround-Sound. Der SR5011 ist mit sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Audiokomponenten und der exklusiven HDAM-Technologie (Hyper Dynamic Amplifier Module) von Marantz ausgestattet. Dadurch wird der berühmte Hi-Fi- und Heimkino-Klang von Marantz erreicht. Die Verstärkerstufe hat eine Ausgangsleistung von 7x 180 Watt. Diese reicht auch für größere Räume aus. Dank erweitertem Audyssey MultEQ XT können Sie den Klang perfekt auf Ihren persönlichen Hörraum abstimmen.

Highlights

7.2-Kanal-Leistungsverstärker mit 180 Watt pro Kanal

WLAN integriert mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth integriert

4K / 60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-Farbauflösung, HDR und BT.2020

8 HDMI-Eingänge (davon 1 vorne) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung, 2 HDMI-Ausgänge

Analog/HDMI-Konvertierung und Upscaling von SD/HD auf 4K

Dolby Atmos (bis 5.1.2) und DTS:X (über Firmware-Update)

AirPlay, Bluetooth, Internetradio, Spotify Connect, Netzwerk-Audiostreaming

Unterstützung für DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF und WAV

Audyssey MultEQ, Dynamic Volume und Dynamic EQ

Farbcodierte Lautsprecheranschlüsse, Setup-Assistent, erweiterte Benutzeroberfläche (GUI), Marantz 2016 AVR Remote-App

Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)

Erweiterte Mehrraumoptionen, 7.2 Vorverstärkerausgänge, RS232-Steuerung

Ihre Vorteile

Ausreichend Leistung um Räume mittlerer Größe mit dem bewährten Marantz-Klang zu beschallen

Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher Funknetzichte

Zukunftssicherheit durch Unterstützung des neuesten HDMI-Standards

Viele Eingänge für digitale Geräte, Fernseher und Beamer können parallel angesteuert werden

Full HD- und Ultra HD-Videoqualität mit bestehenden DVDs und Analogquellen

Raumfüllender 3D-Sound mit Überkopfeffekten

Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen

High-Resolution-Audiostreaming für Hi-Fi-Enthusiasten

Perfekte Raumakustikkorrektur

Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung

Energiesparfunktionen ohne Leistungsabstriche

Audio und Video in mehreren Räumen, vorbereitet für Heimautomatisierungstechnik von Drittanbietern

www.marantz.de



because music matters

SR5011

7.2 KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT BLUETOOTH UND WLAN



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	SR5011
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / • (Firmware-Update)
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAX2	•
NETZWERK / QUELLEN	
Netzwerk-Audio-Streaming	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV / AIFF	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8/5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 WAV 192/24 ALAC 96/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio Streaming	•
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify Connect *	•
APP-Steuerung	Android/iOS/Kindle
Ethernet / WLAN	• / • (2 Antennen)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Vordereingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
UKW- / MW-Tuner	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
HDMI Pass Through	•
3D Video Pass Through	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung	1080p, 4k 30 / 25 / 24Hz
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	2+1 / 1
Component In / Out	2 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 2

AUDIO		
Analog In / Out	4+1 / -	
Digital optisch In	2	
Digital koaxial In	2	
Multichannel Pre Out	• (7.2)	
Audio-Zone Pre Out	•	
Subwoofer Out	2	
7.1 Multikanal-Eingang	•	
SPEZIFIKATIONEN		
Anzahl der Endstufen	7	
Leistung pro Kanal		
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	180 W	
6 Ohm, 1 kHz, 0,7%, 2 Kanal	140 W	
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanal	100 W	
Signalrauschabstand	100 dB	
MERKMALE		
Verfügbar in Schwarz/Silbergold	• / •	
Systemfernbedienung	RC024SR	
Leistungsaufnahme in Watt	650	
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	45 / 75	
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5 Watt)	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 346 x 161	
Gewicht in kg	10,0	
EAN		
EU SR5011/N1B	4951035058220	Schwarz
SR5011/N1SG	4951035058237	Silber-Gold

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc..

* Dieses Feature ist nicht in allen Ländern erhältlich.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.