

marantz®

SR6011

9.2 KANAL NETZWERK-AV-RECEIVER MIT BLUETOOTH UND WLAN



Tauchen Sie mit dem AV-Receiver SR6011 in atemberaubenden 3D-Surround-Sound ein. Der SR6011 glänzt mit Dolby Atmos und DTS:X Surround-Decoding. Für den mühelosen Genuss des immersiven 3D-Klangs ist der SR6011 mit einem 9 Kanal-Verstärker ausgestattet. Sie können also ohne externe Verstärker 7.1.2 und 5.1.4 3D-Konfigurationen aufbauen. Wenn Sie die Vorteile der 11.2 Kanal-Verarbeitung nutzen möchten, können Sie einfach einen externen 2 Kanal-Leistungsverstärker hinzufügen und die Konfiguration auf 7.1.4 erweitern, um u.a. auch Dolby Atmos oder DTS:X zu genießen. Wenn die integrierten Verstärker nicht für 3D-Audio verwendet werden, lassen sie sich zum Antreiben eines weiteren Lautsprecherpaares in einer zweiten Audiozone einsetzen. Dort kann dann eine andere Quelle als im Hauptraum wiedergegeben werden. Der SR6011 ist mit einer aktuellen leistungsstarken Videoeinheit ausgestattet. Alle 8 HDMI-Eingänge sind zudem mit modernen Inhalten von Ultra HD-Quellen kompatibel und unterstützen HDCP 2.2 sowie den Farbraum BT.2020 und HDR10.

Highlights

Ihre Vorteile

Diskreter 9-Kanal-Leistungsverstärker mit 185 Watt pro Kanal

Ausreichende Leistung, um große Räume mit dem bewährten Marantz-Klang zu beschallen

WLAN integriert mit Dual Band-Unterstützung (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth integriert

Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher Funknetzichte

4K / 60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-Farbauflösung, HDR10 und BT.2020

Zukunftssicherheit durch Unterstützung des aktuellen HDMI-Standards

8 HDMI-Eingänge (davon 1 vorne) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung, 2 HDMI-Ausgänge

Viele Eingänge für digitale Geräte, Fernseher und Beamer können parallel angesteuert werden

Analog/HDMI-Konvertierung und Upscaling von SD/HD auf 4K

Full HD- und Ultra HD-Videoqualität mit bestehenden DVDs und analogen Videoquellen

Dolby Atmos (bis 5.1.4 bzw. 7.1.4*) und DTS:X (bis 5.2.4 bzw. 7.2.4*),
* mit separater 2-Kanal-Endstufe

Raumfüllender 3D-Sound mit Überkopfeffekten

AirPlay, Bluetooth, Internetradio, Spotify Connect, Netzwerk-Audiostreaming

Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen

Unterstützung für DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF und WAV

Vollständiges High-Resolution-Audiostreaming

Audyssey MultEQ XT32, LFC, SubEQ HT, Dynamic Volume und Dynamic EQ

Automatische Berechnung der perfekten Akustikeinstellungen für Ihren individuellen Raum

Farbcodierte Lautsprecheranschlüsse, Setup-Assistent, erweiterte Benutzeroberfläche (GUI), Marantz 2016 AVR Remote-App

Schnelle und einfache Installation, Einrichtung und Bedienung

Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)

Energiesparfunktionen ohne Abstriche in der klanglichen Performance

Erweiterte Mehrraumoptionen; 11.2 Kanal-Verarbeitung, RS232-Steuerung

Audio und Video in mehreren Räumen, vorbereitet für Heimautomatisierungstechnik (CI) von Drittanbietern

www.marantz.de



because music matters

SR6011

9.2 KANAL NETZWERK-AV-RECEIVER MIT BLUETOOTH UND WLAN



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

| AUSSTATTUNG | SR6011 |
|---|--------------------------------|
| MEHRKANAL SURROUND | |
| DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X | • / • / • |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround | • / • / • |
| Mehrkanal Stereo | • |
| Compressed Audio Aufwertung: MDAX2 | • |
| NETZWERK / QUELLEN | |
| Netzwerk-Audio-Streaming | • |
| Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC | • / • / • |
| Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV | • / • / • |
| DSD Streaming | • (2,8 MHz / 5,6 MHz) |
| FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24 | • / • / • |
| Gapless-Wiedergabe | • (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay Audio Streaming | • |
| Internet Radio (vTuner) | • |
| Spotify Connect * | • |
| APP-Steuerung | Android/iOS/Kindle |
| Ethernet / WLAN | • / • (2 Antennen / 2,4/5 GHz) |
| Netzwerk: (IP-Steuerung / Update) | • / • |
| Vordereingänge: HDMI / USB | • / • |
| USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | • / • / • |
| UKW- / MW-Tuner | • / • |
| Bluetooth | • |
| HDMI | |
| 4K 60Hz 4:4:4 / HDCP 2.2 | • / • |
| HDMI Pass Through im Stand-by | • |
| 3D Video Pass Through | • |
| Videokonvertierung | CVBS / HDMI; Comp / HDMI |
| Videoverarbeitung | 1080p, 4K 60/50Hz |
| EINGÄNGE / AUSGÄNGE | |
| VIDEO | |
| Composite In / Out | 3+1 / 1 |
| Component In / Out | 2 / 1 |
| HDMI In / Out | 7+1 / 2 |

| | |
|--|--|
| AUDIO | |
| Analog In / Out | 5+1 / - |
| Digital optisch In | 2 |
| Digital koaxial In | 2 |
| Mehrkanal Pre Out | • (11.2 mit 11.2-Kanal-Signalverarbeitung) |
| Audio-Zone Pre Out | • |
| Subwoofer Out | 2 |
| 7.1 Multikanal-Eingang | • |
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Anzahl der Endstufen | 9 |
| Leistung pro Kanal | |
| 6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal | 185 W |
| 6 Ohm, 1 kHz, 0,7%, 2 Kanal | 150 W |
| 8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanal | 110 W |
| Signal-/Rauschabstand | 102 dB |
| MERKMALE | |
| Verfügbar in Schwarz/Silbergold | • / • |
| Systemfernbedienung | RC025SR |
| Leistungsaufnahme in Watt | 680 |
| Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt | 50 / 80 |
| Leistungsaufnahme im Standby in Watt | 0,2 (mit CEC 0,5) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm | 440 x 398 x 161 |
| Gewicht in kg | 12,7 |
| EAN | |
| EU | SR6011/N1B 4951035058794 Schwarz |
| | SR6011/N1SG 4951035058800 Silber-Gold |

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Dieses Feature ist nicht in allen Ländern erhältlich.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.