

# marantz®

## SR7011

### 9.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT HEOS MUSIKSTREAMING-TECHNOLOGIE



Erleben Sie mit dem SR7011 das Flaggschiff der Marantz AV-Receiver-Modellreihe. Umgeben Sie sich mit eindrucksvollem 3D-Surround-Sound mit den immersiven Formaten Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D (über kostenpflichtiges Upgrade). Alle drei Codecs können Überkopf-Lautsprecher ansteuern, um authentische 3D-Erlebnisse zu generieren. Und dank der 9 hochwertigen Verstärkerstufen des Receivers, mit jeweils 200 W echter Marantz Leistung und Raffinesse, können Sie ohne zusätzliche externe Verstärker ein vollständiges 5.1.4-Heimkino-Setup antreiben. Der SR7011 ist mit besonders hochwertigen und sorgfältig ausgewählten Audiokomponenten ausgestattet. Durch die interne Schaltung wird die Audioqualität weiter verbessert. Alle Signale werden mit den von Marantz selbst entwickelten HDAMs (Hyper Dynamic Amplifier Modules) mit Current Feedback-Technologie verarbeitet und erst danach über die Endstufe zu den angeschlossenen Lautsprechern weitergeleitet. Dank integrierter HEOS Technologie kann der SR7011 in ein kabelloses Multiroom-Musiknetzwerk eingebunden werden, so dass Sie Ihre Lieblingsmusik im gesamten Haus hören können. Entdecken, durchsuchen und spielen Sie Musik aus Ihrer eigenen Musikbibliothek und nutzen Sie Onlinestreaming-Musikdienste sowie tausende Internetradiosender – alles mit der kostenlosen HEOS App.

#### Highlights

#### Ihre Vorteile

9.2-Kanal-AV-Receiver mit 200 W pro Kanal	Ausreichende Leistung, um große Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen
Dolby Atmos und DTS:X (bis 7.1.4 mit einem externen 2-Kanal-Verstärker), Auro-3D Upgrade möglich	Immersiver 3D-Klang mit Überkopfeffekten
Leistungsstarke D/A-Wandler für alle Kanäle mit 192 kHz / 32 bit	Höchste Auflösung für Musik- und Film-Ton
Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume und Dynamic EQ	Perfekte Raumakustikkorrektur
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz sowie Bluetooth integriert	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte
Drahtlose HEOS Musikstreaming-Technologie mit HEOS App	Komfortable Steuerungsoptionen und nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zum Zugriff auf Musikquellen
4K / 60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-Farbauflösung, HDR und BT.2020	Zukunftssicherheit durch Unterstützung für den neuesten HDMI-Standard
8 HDMI-Eingänge (einer davon vorn) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung, 3 HDMI-Ausgänge (2+1Zone)	Viele Eingänge für digitale Geräte, unterschiedliche Videos in unterschiedlichen Räumen
AirPlay, Bluetooth, Internetradio, Spotify Connect, TIDAL, Deezer	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
Unterstützung für DSD (2,8 / 5,6 MHz), FLAC, ALAC und WAV	High-Resolution-Audiostreaming für Hi-Fi-Enthusiasten
Erweiterte Multiroom-Optionen, 11.2-Kanal-Vorverstärkerausgang, RS232-Steuerung, Crestron Connected	Audio und Video in mehreren Räumen, vorbereitet für Heimautomatisierungstechnik von Drittanbietern

www.marantz.de



# because music matters

## SR7011

### 9.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT HEOS MUSIKSTREAMING-TECHNOLOGIE



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	SR7011
<b>MEHRKANAL SURROUND</b>	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAX2	•
<b>NETZWERK / QUELLEN</b>	
Netzwerk-Audio-Streaming	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay / Bluetooth-Audio-Streaming	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud	• / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote App	Android/iOS/Kindle
Ethernet / WLAN	• / • (dual antenna / 2,4/5 GHz)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Vordereingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
FM / AM Tuner	• / •
<b>HDMI</b>	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2 / HDR / BT.2020	• / • / • / •
HDMI Pass Through im Stand-by	•
3D Video Pass Through	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung und -skalierung	1080p, 4K 60/50Hz
<b>EINGÄNGE/AUSGÄNGE</b>	
<b>VIDEO</b>	
Composite In / Out	3+1 / 2
Component In / Out	3 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 3 (2 main + 1 Zone)

<b>AUDIO</b>		
Analog In / Out	5+1 / 0	
Digital optisch In	2	
Digital koaxial In	2	
Mehrkanal Pre Out	• (11.2 mit 11.2-Kanal-Signalverarbeitung)	
Audio-Zone Pre Out	2	
Subwoofer Out	2	
7.1 Multikanal-Eingang	•	
<b>SPEZIFIKATIONEN</b>		
Anzahl der Endstufen	9	
Leistung pro Kanal		
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	200 W	
6 Ohm, 1 kHz, 0,7%, 2 Kanal	165 W	
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanal	125 W	
Signal-/Rauschabstand	102 dB	
<b>MERKMALE</b>		
Verfügbar in Schwarz/Silber-Gold	• / •	
Systemfernbedienung	RC031SR	
Leistungsaufnahme in Watt	710	
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	75 / 110	
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5)	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 411 x 185	
Gewicht in kg	14,1	
<b>EAN</b>		
EU SR7011/N1B	4951035058763	Schwarz
SR7011/N1SG	4951035058770	Silber-Gold

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses). Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

\* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.