

marantz®



NR1608 KOMPAKTER 7.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT HEOS MUSIK-STREAMING



Ein hochwertiger AV-Receiver, der nur minimalen Platz beansprucht: Das ist der NR1608. Die diskreten Hochstrom-Leistungsverstärker auf allen sieben Kanälen liefern beeindruckende Leistung und Klarheit sowie, dank Dolby Atmos und DTS:X Dekodierung, immersiven 3D-Surround-Sound. Mit einer Höhe von nur etwas mehr als 10 cm ist er besonders schlank und fügt sich in jeden Fernsehschrank ein. Er ist vollständig kompatibel mit den aktuellen HDMI und HDCP 2.2 Spezifikationen, inklusive 4K Video mit High Dynamic Range (HDR) und Dolby Vision Kompatibilität. Bluetooth und AirPlay ermöglichen Musik-Streaming direkt von tragbaren Geräten. Dank der Integration der HEOS Wireless-Multiroom-Technologie kann der NR1608 in ein komplettes Musiknetzwerk eingebunden werden. Entdecken und spielen Sie Musik aus Ihrer eigenen Musikbibliothek und nutzen Sie online Musik-Streaming-Dienste sowie tausende Internetradiosender – alles mit der kostenlosen HEOS App.

Highlights

Ihre Vorteile

Kompakter 7.2-Kanal-AV-Recevier mit 90W pro Kanal	Ausreichende Leistung, um mittelgroße Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz sowie Bluetooth integriert 4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-Farbaufösung, HDR und BT.2020, plus Dolby Vision Kompatibilität und Hybrid Log Gamma (HLG; über zukünftiges Firmware-Update)	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte Zukunftssicherheit durch Unterstützung für den neuesten HDMI-Standard
8 HDMI-Eingänge (einer davon vorn) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung Analog /HDMI-Konvertierung und Upscaling von SD/HD auf 4K für ältere Video-Quellen	Zahlreiche Eingänge für Blu-ray-Spieler, Spielekonsolen und mehr Full HD- und Ultra HD-Qualität mit bestehenden DVDs oder Analogquellen
Dolby Atmos und DTS:X (bis zu 5.1.2)	Realistischer 3D-Sound mit Überkopfeffekten
AirPlay, Bluetooth, Internetradio, Spotify Connect, Deezer, Tidal, Napster, JUKE!, SoundCloud, Netzwerk-Audio-Streaming	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
Unterstützung für DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC und WAV	High-Resolution-Audiostreaming, auch mit Gapless-Wiedergabe
Audyssey MultEQ, Dynamic Volume und Dynamic EQ	Perfekte Raumakustikkorrektur
Farblich markierte Lautsprecher-Anschlüsse, Setup-Assistent, Marantz AVR Remote App, HEOS App	Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung
Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)	Energiesparfunktionen ohne Abstriche bei der Leistung



because music matters

NR1608

KOMPAKTER 7.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT HEOS MUSIK-STREAMING



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	NR1608
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAQ2	•
Audyssey	MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey MultEQ Editor App Unterstützung	•
NETZWERK / QUELLEN	
Netzwerk-Audio-Streaming	•
HEOS Multiroom-Technologie integriert	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio-Streaming	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud, JUKE! *	• / • / • / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote-App für Smartphones	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / • (Dual Antenne / dual band)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Vordereingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
UKW / MW Radio	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2	• / •
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / • (über Firmware-Update)
HDMI Passthrough im Standby	•
3D Video Passthrough	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung und -skalierung	1080p, 4K 30/25/24Hz

* Abo erforderlich

EINGÄNGE / AUSGÄNGE		
VIDEO		
Composite In / Out	3 / 1	
Component In / Out	2 / 1	
HDMI In / Out	7+1 / 1	
AUDIO		
Analog In / Out	3 / 0	
Digital optisch In	1	
Digital koaxial In	1	
Mehrkanal Pre Out	• (2,2)	
Audio-Zone Pre Out	•	
Subwoofer Out	2	
SPEZIFIKATIONEN		
Anzahl der Endstufen	5	
Leistung pro Kanal		
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	90 W	
6 Ohm, 1 kHz, 0,7%, 2 Kanäle	70 W	
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanäle	50 W	
Signal-/Rauschabstand	98 dB	
MERKMALE		
Verfügbar in Schwarz / Silber-Gold	• / •	
Systemfernbedienung	RC034SR	
Leistungsaufnahme in Watt	250	
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...an/aus) in Watt	30 / 40	
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5)	
Abmessungen (B x T x H) in mm	440 x 376 x 105	
Gewicht in kg	8,3	
EAN		
EU		
NR1608/N1B	4951035060490	Schwarz
NR1608/N1SG	4951035060506	Silber-Gold

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.