

## Phono Box USB V

### MM/MC Phono/Line Vorverstärker mit Line & USB Out

- Vorverstärker für MM oder MC mit Umschalter
- **NEU!** DC Netzteil (<1 Watt Standbyverbrauch)
- Präzise RIAA Entzerrung
- Phono/Hochpegel Eingangswahl
- Einstellregler für Aufnahmepegel
- Hochwertiger A/D-Wandler mit USB-Out zu PC/Mac
- Kompatibel mit Windows®, MacOS®
- SMD Technologie für kurze Signalwege
- Ausgangsstufe mit extrem kleiner Impedanz
- Frontplatten in schwarz oder silbern

Eingangskapazität /Impedanz	MM: 47K Ohm / 120pF MC: 100 Ohm / 120pF
Verstärkung, MM	40dB
Ausgangsspannung typisch	300mV/1kHz @ 3mV/1kHz (MM input)
Verstärkung, MC	60dB
Verstärkung, Hochpegeleingang	11dB
Max. Ausgangsspannung	9,5Vrms (1kHz)
Geräuschspannungsabstand, MM	86dB (94dB - A weighted)
Geräuschspannungsabstand, MC	68dB (75dB - A weighted)
Klirrfaktor, MM / MC	0,01% / 0,05%
Abweichung RIAA-Entzerrung	20Hz - 20kHz / max. 0,5dB
Phono Input / Hochpegelausgang	1 Paar RCA Buchsen
Hochpegeleingang	3,5mm 3-Pol Klinke
Ausgangsspannung	0,775Veff
A/D Wandler	16-Bit Delta Sigma
Sampling Rate	44,1kHz
USB-Ausgang	digital serielles Datenprotokoll USB 1.1
Kompatible Betriebssysteme	Windows® und MacOS®
Standby Verbrauch	< 1 Watt
Maße B x H x T	103 x 36 x 103 (109 mm mit Buchsen)
Gewicht	540g



### Phono Box USB V: Topspezialist für Aufnahmen und Hören von Vinyl & Hochpegelquellen (Musikkassette, etc)!

Phono Box USB V ist der ideale Phonovorverstärker sowohl für die Hifi-Anlage, als auch die Aufnahme von Vinyl und Hochpegelsignalquellen (Kassette, etc.) auf PC oder Mac. MM und MC-Tonabnehmer können verwendet werden und der Ausgangspegel ist zur Vermeidung von Übersteuerung einstellbar. Der Analogausgang der Phono Box USB V wird mit dem Hifi-System verbunden (AUX,...) und der USB-Ausgang mit dem Computer. Beide können parallel und gleichzeitig verwendet werden. Mit jedem professionellen Aufnahmeprogramm erstellen Sie auf Windows oder Mac-Computern perfekte Aufnahmen!



- ◇ Rückansicht >
- ◇ Eingänge
- ◇ RCA-Ausgang
- ◇ MM/MC Schalter
- ◇ USB-Ausgang
- ◇ Power

< Version in schwarz

