

Pro-Ject Switch Box S

Eingangserweiterung für Verstärker von Pro-Ject Audio und Fremdherstellern



Technik

- Solides Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstrahlungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- Stellt für die Pro-Ject Receiver Box S, die Pro-Ject Stereo Box S, die Pro-Ject Pre Box S und die Pro-Ject Pre Box DS drei weitere Eingänge zur Verfügung
- Auch verwendbar mit Verstärkern von Fremdherstellern
- Zwei Hochpegelausgängen zum Anschluss z.B. eines Kopfhörerverstärkers, wie z.B. die Pro-Ject Head Box S, die Pro-Ject Head Box S USB oder die Pro-Ject Head Box DS
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Ausstattung

- Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz

Technische Daten

Verstärkung:	0dB
Hochpegeleingänge:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen, 3 x 3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm
Hochpegelausgänge:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen, 3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm
Steuereingang:	2-polige Klinkenbuchse Ø 2,5mm
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 16V/200mA AC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	30mA AC
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 103 (109)mm
Gewicht:	560g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten