



# STUDIOART A100 Room Speaker und P100 Room Speaker



## STUDIOART A100 Room Speaker

Aktiver Lautsprecher mit höchster Wiedergabequalität bis 192 kHz/ 24 bit. Integrierte Bassreflextechnologie. Das Bedienfeld ermöglicht jederzeit den Zugriff auf Musikquellen, auch ohne Revox App. Akku- und Netzbetrieb möglich.

|               |                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H x Ø:        | 222 mm x 100 mm                                                                                                                                                                       |
| Farbe:        |   schwarz oder weiß |
| Lautsprecher: | 1 x Ø 70 mm Fullrange                                                                                                                                                                 |
| Frequenzgang: | 52Hz...20kHz (-3dB)                                                                                                                                                                   |
| Schalldruck:  | max. 95dB/ 1m                                                                                                                                                                         |
| Leistung:     | 1 x 20W mono, 2 x 20W stereo mit passivem Zusatzlautsprecher                                                                                                                          |
| Quellen:      | Analog In (Ø 3,5mm) , Bluetooth, AirPlay 2, DLNA, iRadio, Tidal, Deezer, Spotify                                                                                                      |
| Anschlüsse:   | 1 x 15V DC/4A,<br>1 x Ethernet,<br>1 x Analog Input,<br>1 x Speaker Output,<br>1 x USB (Service)                                                                                      |
| Akku-Betrieb: | min. 8 Stunden mono, 5 Stunden stereo, kabellose Funkverbindung (KleerNet™) zu anderen <b>STUDIOART</b> Lautsprechern                                                                 |



## STUDIOART P100 Room Speaker

Passiver Zusatz-Lautsprecher für die Stereo-Wiedergabe des **STUDIOART** A100 Room Speakers mit höchster Wiedergabequalität. Anbindung mit einem Lautsprecherkabel.

|        |                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H x Ø: | 222 mm x 100 mm                                                                                                                                                                           |
| Farbe: |   schwarz oder weiß |